



FIRE & RESCUE DC50

Bezkontaktowy detektor DC



UWAGA!!!

Praca przy wysokich napięciach powinna być wykonywana przez osoby upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Zabrania się zbliżania z urządzeniem do przewodów z napięciem pow. 300 V, które są nieizolowane. Zaleca się umieszczenie urządzenia na drążku izolacyjnym wykonanym z włókna szklanego. Kij teleskopowy nie znajduje się na wyposażeniu zestawu DC 50.

Urządzenie służy wyłącznie do wykrywania napięcia stałego, powinno być wykorzystywane tylko przez przeszkolony w tym zakresie personel.

Przed zastosowaniem należy każdorazowo przeprowadzić test urządzenia.

OSTRZEŻENIE!!! Wskaźnik może nie działać prawidłowo w przypadku nagromadzenia wielu przewodów w jednym miejscu, w przypadku ich umieszczenia w kablu ekranowym, w przypadku ich izolacji metalową powłoką / obudową. Zaleca się szczególną ostrożność!

1. ON / OF - czerwony przycisk
2. Poziom czułości (1-8) - niebieski przycisk
3. SELF TEST - autotest urządzenia
4. BATTERY LOW - wskaźnik baterii



SPOSÓB UŻYCIA

1. Podejdź wystarczająco blisko miejsca potencjalnego przewodu ze stałym napięciem.
2. Nie dotykaj źródła prądu.
3. Możesz zainstalować urządzenie na kiju teleskopowym (jeśli konieczne).
4. Włącz na panelu dotykowym przycisk czerwony ON / OFF
5. Zaświeci się czerwona kontrolka LED
6. Włącz przycisk autotestu (SELF-TEST)
7. W trakcie autotestu wszystkie wskaźniki LED świecą. Po zapaleniu się zielonego LED urządzenie jest gotowe do użycia.
8. Niebieskim przyciskiem ustaw skalę czułości w poziomach od 1 do 8.
9. Obecność prądu stałego zostanie potwierdzona sygnałem dźwiękowym.

Detektor DC 50 jest przeznaczony do wykrywania pola elektrycznego pochodzącego z napięcia stałego.

Producent / importer / dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie urządzenia.