

Czujnik tlenku węgla KIDDE 7DCO

<https://sklep.arpapol.pl/czujniki/4020-czujnik-tlenku-wegla-i-dymu-kidde-7dco.html>

Cena: **146,00 zł** brutto

146,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **KID-7DCO**



Opis produktu

Czujnik tlenku węgla KIDDE 7DCO to nowej generacji czujnik wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde gwarantujący 10-letni okres pracy, dłuższy o ponad 40% w porównaniu z czujnikami serii 5 oraz innymi urządzeniami dostępnymi na rynku.

- technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych
- dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z większością dostępnych na rynku czujników
- głośna sygnalizacja alarmowa
- przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia
- przycisk stężenia szczytowego - do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci
- zasilanie bateryjne zapewniające ochroną również przy zaniku napięcia zasilania
- możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni
- sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
- sygnalizacja niskiego napięcia zasilania
- prosty sposób montażu i obsługi
- małe wymiary i waga
- estetyczna i wytrzymała obudowa
- bardzo niski koszt eksploatacji
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05
- Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN50291-2:2010
- 10 letnia gwarancja
- elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE - jeden z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych na świecie
- zasilanie: DC, trzy baterie alkaliczne 1,5 V typ AA (na wyposażeniu)
- wymiary: 118 x 70 x 40 mm
- waga z bateriami: 160 g
- Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO: akustyczna 85 dB i optyczna (czerwona dioda LED), wskazanie wykrytego stężenia na panelu LCD
- Sygnalizacja niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii) - komunikat "Lo" na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED.
- Sygnalizacja nieprawidłowego działania - komunikat "Err" na panelu LCD, krótki sygnał dźwiękowy oraz migająca czerwona dioda LED lub ciągły alarm przy braku wskazań na wyświetlaczu
- Sygnalizacja końca okresu działania - komunikat "End" na panelu LCD, dwa krótkie sygnały dźwiękowe i dwa mignięcia czerwonej diody LED w ciągu 30 sekund

- przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia. Po naciśnięciu przycisku urządzenie przeprowadza test kontrolny, a w przypadku aktywacji alarmu umożliwia jego wyłączenie
- przycisk stężenia szczytowego - po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest najwyższy wykryty poziom CO od momentu wyzerowania pamięci detektora
- czasy aktywacji alarmu: progu alarmowe zgodnie z PN-EN50291-1:2010/A1:2013-05 - 30 PPM - brak alarmu przed upływem 120 min. 50 PMM musi zaalarmować w ciągu 60-90 min. 100 PPM musi zaalarmować w ciągu 10-40 min. 300 PPM musi zaalarmować w ciągu 3 min