

Agregat prądotwórczy Fogo FV 13000 TRE 11,3 kVA 3~ Vanguard

<https://sklep.arpapol.pl/fogo/4269-agregat-pradotworczy-fogo-fv-13000-tre.html>

Cena: **0,00 zł** brutto

0,00 zł za szt.

Nr referencyjny: **FV13000TRE**

Informacje

Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.



Opis produktu

Agregat prądotwórczy Fogo FH 13000 TRE:

- regulacja napięcia $\pm 1,5$ % na każdej fazie
- niski poziom zakłóceń THD $\leq 5\%$
- prąd startowy prądnicy 300%
- klasa izolacji prądnicy: H
- stopień ochrony prądnicy IP23
- czas pracy na zbiorniku (moc 75%): 10 h
- obniżony poziom hałasu Lwa: 96 dB(A)
- profil ramy 38 mm
- częstotliwość: 50 Hz
- napięcie: 400 / 230 V
- moc 3~ maks. / znam. 12,5 kVA / 11,3 kVA
- prąd znamionowy 3~ 16,4 A
- moc 1~ maks. / znam. 7,0 kW / 6,5 kW
- prąd znamionowy 1~ 28,3 A
- silnik: Vanguard
- model: 3564
- pojemność: 570 cm³
- chłodzenie: powietrze
- cylindry: 2
- takt: 4
- miska oleju: 1,7 l
- rozruch: manualny + rozrusznik

- paliwo: benzyna
- zbiornik: 45 l
- spalanie (moc 75%): 4,5 l/h
- hałas LWA: 96 dB(A)
- waga: 128 kg
- długość: 790 mm
- szerokość: 580 mm
- wysokość: 765 mm

Wypożyczenie standardowe:

- cyfrowy AVR
- gniazdo 400 V 32 A
- gniazdo 230 V 16 A
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- czujnik poziomu oleju
- tłumik z przyłączem węża do spalin
- akumulator
- licznik czasu pracy

Normy i Dyrektywy:

- 2000/14/WE - Dyrektywa Emisji Hałasu wraz ze zmianą 2005/88/WE
- 2006/42/WE - Dyrektywa Maszynowa
- 2014/35/WE - Dyrektywa Niskiego Napięcia
- 2014/30/WE - Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej

KOSZTY TRANSPORTU USTALANE INDYWIDUALNIE!!!